

**Erledigt**

## **Asus z87-k DSDT**

**Beitrag von „lolme“ vom 18. Januar 2014, 11:12**

So, nun für alle mal der Guide die auch das Asus Z87-K haben und es nicht klappt.  
Ich habe folgendes gemacht:

- Festplatte an SATA-Port 1

- Im Bios Fastboot aus, CPU in den Stromsparmodi auf C3-Only gestellt, Bootreihenfolge angepasst, Übertaktung aus, alle Geräte ausgeschaltet die ich nicht brauche, AHCI an, Sound auf HD stellen

- Bootstick mit Unibeast erstellt, in den USB gesteckt und booten lassen. Funktionierte ohne irgendwelche Bootflags

- Tastatur musste an USB3 glaub ich, und Maus konnte an USB2 bleiben damit se funktionieren

- Nach dem booten mit dem Mac Dateisystem formatiert und installiert, am Ende der Installation die Generic Extra installieren lassen und die ersten 2/3 Extensions entfernen lassen

- Vom Stick die HDD booten lassen mit -x als Bootflag, als er komplett startete Neustart --> HDD vom Stick mit "-v GraphicsEnabler=0\*3000" (ohne die "") booten lassen

- Clover Configurator installiert

- wie in Beitrag 88 Multibeast installiert, jedoch ohne die Netzwerktreiber, die funktionierten bei mir nicht

- Netzwerktreiber ausm Netz für meinen Ethernetadapter installiert
- die EFI Partition per FAT32 formatiert und eingebunden
- Clover installiert mit allen Häckchen bis auf das Vorletzte
- Clover Configurator gestartet und Clover nach meinen Bedürfnissen konfiguriert (gibt auch n Video dazu bei Youtube, heißt "Clover z87k" oder so ähnlich)
- Neustart und alles funktioniert wunderbar, sogar mit originalem Bios (wahrscheinlich ohne Power Management, aber das ist mir nicht so wichtig 😊 )

Hoffe die Anleitung hilft denjenigen die auch an dem Z87-K verzweifelten 😊