

Erledigt

Gigabyte GA-Z170X Gaming 3-EU "World of Tanks" USB-Belegung

Beitrag von „dietanu“ vom 26. August 2016, 10:50

Servus,

ich habe seit ein paar Tagen wieder macOS OS X El Capitan auf meinem PC laufen und bin die Probleme, die ich in der Vergangenheit mit dem System hatte jetzt einmal angegangen und dank [dem Thread](#) von [@Brumbaer](#) im April konnte ich meine Probleme in der Tat lösen.

Die [config.plist](#) habe ich von [@biggasnake](#) übernommen, der aber scheinbar eine andere Revision des Boards nutzt. Er hatte auch einen Exclude-String für die USB-Ports in seiner config.plist, dieser scheint aber schlichtweg nicht kompatibel zu meinem Board zu sein.

Probleme

- um meine Apple BT Tastatur & Magic Mouse zum Login verwenden zu können, musste ich den BT Stick einmal abziehen und neu stecken, etwas warten, dann ging es
- einige Ports konnten nicht verwendet werden (insbesondere sämtliche Frontports an meinem Gehäuse)

Lösung

Die Lösung ist: IORegistry Explorer laden, starten und alle USB Ports durchtesten. Das habe ich sowohl mit einem Wacom Wireless Stick (USB 2.0) als auch einem Kingston (USB 3.0) Traveler Stick gemacht. Hier die Ergebnisse:

Code

1. HS01 gesperrt
2. HS02 gesperrt
3. HS03+SS03 frei Front USB 3.0 rechts
4. HS04+SS04 frei Front USB 3.0 links
5. HS05+SS05 frei IO USB 3.0 unten

6. HS06+SS06 frei IO USB 3.0 oben
7. HS07 frei Front USB 2.0 links
8. HS08 frei Front USB 2.0 rechts
9. HS09+SS09 frei IO USB 3.1 oben (blau)
10. HS10 gesperrt
11. HS11 gesperrt
12. HS12 gesperrt
13. HS13 frei IO USB 2.0 oben (gelb)
14. HS14 frei IO USB 2.0 unten (gelb)
- 15.
- 16.
17. SS01 gesperrt
18. SS02 gesperrt
19. SS03 frei
20. SS04 frei
21. SS05 frei
22. SS06 frei
23. SS07 gesperrt
24. SS08 gesperrt
25. SS09 frei
26. SS10 gesperrt

Alles anzeigen

Front ist bei mir das Fractal Design Define R5: 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0.
IO sind die Anschlüsse hinten am Mainboard, am sogenannten "IO-Shield".


Ich habe bis auf den roten USB 3.1 direkt am Board alle Ports ans laufen bekommen, ebensowenig (auch mangels passendem Gerät) der USB 3.1 Type C. Wichtig ist, dass ihr für die Ports die \geq USB 3.0 sind sowohl HS0x als auch SS0x freigibt. Sonst funktionieren z.B. bei gesperrtem HS0x ein USB 2.0 Gerät nicht, aber ein USB 3.0 Gerät durchaus und umgekehrt.

Daraus ergibt sich folgender String zum "Excluden" in der config.plist:

Code

1. uia_exclude=HS01;HS02;HS10;HS11;HS12;SS01;SS02;SS07;SS08;SS10;USR1;USR2


Hier im Clover Configurator eingetragen:



Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen hier ein Bild vom IO-Shield:



Auf dem Board verwende ich den F_USB30_2 sowie den F_USB1 Port (s. gelbe Pfeile):



Und hier noch die Ports an meinem Gehäuse:



Ciao
Dennis