

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „andreas_55“ vom 27. Januar 2018, 11:41

... und es geht wieder weiter:

Hardware:

Gigabyte Z370 HD3P

Intel Core i5-8600K

Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 3000 MHz

Samsung EVO 960 M.2 NVMeSSD

Noctua NH-U14S CPU-Kühler

fractal design Define R5 Case

Radeon RX 560 Aero ITX 4G

Intel UHD 630

Audio Realtek ALC 1220 (layout 7)

SMBIOS iMac 18.3

Clover 4380

macOS High Sierra 10.13.3

Kexte:

FakeSMC (ohne Plugins)

IntelMausiEthernet

AppleALC

Lilu

WhateverGreen

BBCoffee630 (von Brumbaer: teilt dem AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer die device-id 0x3e92 der Intel UHD 630 mit)

IntelGraphicsFixup

Shiki

ZottieUSB (stellt mir an XHC die USB Ports in der gewünschten Anzahl und mit der richtigen Geschwindigkeit bereit, credit Brumbaer)

Das war eine sehr problemlose Installation, gleich mit update auf 10.13.3. Das ganze läuft ohne gepatchte DSDT/SSDT.

Es geht soweit alles: Powermanagement, HDMI-Ton, Sleep (*siehe Einschränkung unten), Handoff, IGPU mit Kext (jetzt im Bios ausgeschaltet).

~~*Beim Aufwachen nach Sleep bekommt die Graka den Monitor nicht sofort angeschmissen, ich muss dann ein zweites oder drittes Mal eine Taste drücken. Dann ist der Monitor wieder normal da. Darkwake=0 in Clover löst dieses Problem, siehe #13.~~

Jetzt kommt der Feinschliff, es läßt sich sicherlich noch vieles optimieren. Sonst wär der Spaß ja auch schon vorbei 😊