

macOS Eintrag drücken und -s wählen)

2. `fsck -fy` eingeben und Enter drücken

3. `mount -uw /` eingeben und Enter drücken

4. In der Kommandozeile zum oben genannten Pfad navigieren: `cd /Library/Extensions/`

5. Kext löschen: `rm -rf Wacom\ Tablet.kext`

6. Kext Cache neu bauen: `sudo kextcache -i /`

7. Neu starten: `reboot`

Viel Glück!

Wenn Ihr das **EXAKT** befolgt, geht alles wieder.