

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „Brumbaer“ vom 25. August 2017, 23:20

Welche Personality ist für den Treiber zuständig ?

Die Personality wird aktiv wenn ?

Das sollte eine Frage beantworten.

Du kannst die Personality in dein Kext kopieren und dann hat dein Kext Treiber Unterstützung.

Da USB 2.0 funktioniert solltest du schon wissen welche SS Ports belegt sind.

Du trägst die in dein Kext ein und alle SS Ports egal ob du denkst dass sie belegt sind oder nicht. Dann testest du die USB 3.0 Buchsen mit einem USB 3.0 Gerät.

Falls du den Port Limit Switch benutzt, wirfst du dann noch alle Ports aus deinem Kext die nicht benutzt werden.

Falls du den Port Limit Switch nicht benutzt, wirfst du dann alle Ports aus deinem Kext die nicht benutzt werden und die im IORegistryEditor sichtbar waren.

Dann testest du erneut. Jetzt sollten einige oder alle noch nicht in IORE sichtbaren SS Ports sichtbar werden. Du testest wieder die Buchsen (nur die für die du noch kein USB 3.0 Gerät gefunden hast) ob bei einem USB 3.0 Port auftaucht. Dann wirfst du Ports die mit keiner Buchse verbunden sind aus dem Kext, startest neu, die anderen Ports rutschen nach, testest usw.